

Lp.	Oznaczenie kabla	Trasa kabla		Typ kabla	Dł. w m	Uwagi
		Skąd	Dokąd			
1	2	3	4	5	6	7

1	W001	ZE	RSN2-Dopływ 1			uw.1
2	W002	ZE	RSN1-Dopływ 2			uw.1
3	W011	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	YKY 5×10mm ² ,1kV	14	
4	W021	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	TO - Tablica oświetleniowa	YKY 5×6mm ² ,1kV	18	
5	W022	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	TW - Tablica wentylacji	YKY 5×6mm ² ,1kV	17	ogrzewanie
6	W023	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	TW - Tablica wentylacji	YKY 5×4mm ² ,1kV	17	wentylacja
7	W024	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	G10 - Siłownia 220VDC (zasilacz 1)	YKY 5×6mm ² ,1kV	8	
8	W025	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	G10 - Siłownia 220VDC (zasilacz 2)	YKY 5×6mm ² ,1kV	8	
9	W030	G10 – Siłownia 220VDC	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	YKY 4×10mm ² ,1kV	9	
10	W031	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	CT-Szafka obiektowa telemechaniki	YKY 5×2,5mm ² ,1kV	18	zasilanie
11	W032	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	TO - Tablica oświetleniowa	YKY 5×1,5mm ² ,1kV	17	
12	W033	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	A - Centralka alarmowa	YKSY 10×1,5mm ² ,1kV	18	
13	W034	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	S11B - Wył. krańcowy przy drzwiach 1	YKY 3×1,5mm ² ,1kV	14	
14	W035	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	S12B - Wył. krańcowy przy drzwiach 2	YKY 3×1,5mm ² ,1kV	17	
15	W037	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	G10 - Siłownia	YKY 3×1,5mm ² ,1kV	9	

Podstacja prostownikowa "Zana"				
Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi	Połączenia kablowe Lista kablowa			Form
				1/3
			Nr kol	Nr arch. rys.
			1/9	2-447284

Lp.	Oznaczenie kabla	Trasa kabla		Typ kabla	Dł. w m	Uwagi
		Skąd	Dokąd			
1	2	3	4	5	6	7

16	W038	Tablica oświetleniowa TO	A - Centralka alarmowa	YKY 3×1,5mm ² , 1kV	8	
17	W041	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	RSN2-Dopływ 1	YKSY 7×2,5mm ² , 1kV	15	obwody okrężne
18	W042	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	YKSY 14×2,5mm ² , 1kV	7	obwody okrężne
19	W043	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	RSN2-Dopływ 1	YKY 5×2,5mm ² , 1kV	16	obwody okrężne
20	W044	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	RPS1- Zespół	YKSY 14×2,5mm ² , 1kV	8	obwody okrężne
21	W045	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	TL1-Tablica licznikowa SN	YKY 3×1,5mm ² , 1kV	18	obwody pomocnicze
22	W046	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	TW-Tablica wentylacji	YKY 3×1,5mm ² , 1kV	17	obwody pomocnicze
23	W047	Rpw2-Potrzeby własne 220VDC	TW-Tablica wentylacji	YKSY 24×1,5mm ² , 1kV	16	
24	W051	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	CT-Szafka obiektowa telemechaniki	YKY 3×2,5mm ² , 1kV	19	zasilanie
25	W052	RSN2- Dopływ 1	S2 – Wył. awar. wył. stacji	YKY 5×1,5mm ² , 1kV	11	
26	W053	RSN1- Dopływ 2	S2 – Wył. awar. wył. stacji	YKY 3×1,5mm ² , 1kV	10	
27	W054	Rpw1-Potrzeby własne 400/230VAC	S2 - Wył. awar. wył. stacji	YKY 3×1,5mm ² , 1kV	17	
28	W081	RSN3- Pomiar	TL1-Tablica licznikowa SN	YKSY 7×2,5mm ² , 1kV	12	obw.pomiarowe
29	W082	RSN3- Pomiar	TL1-Tablica licznikowa SN	YKYżo 5×1,5mm ² , 1kV	12	obw.pomiarowe
30	W091	TW - Tablica wentylacji	M10-Wentylator	YKY 5×1,5mm ² , 1kV	12	
31	W092	TW - Tablica wentylacji	Y10-Przepustnica	YKSY 7×1,5mm ² , 1kV	12	

Podstacja prostownikowa "Zana"					
Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi		Połączenia kablowe Lista kablowa			Form 2/3
					Nr kol 1/9
					Nr arch. rys. 2-447284

Lp.	Oznaczenie kabla	Trasa kabla		Typ kabla	Dł. w m	Uwagi
		Skąd	Dokąd			
1	2	3	4	5	6	7

32	W093	TW - Tablica wentylacji	Y11-Przepustnica	YKSY 7×1,5mm ² , 1kV	18	
33	W094	TW - Tablica wentylacji	Y12-Przepustnica	YKSY 7×1,5mm ² , 1kV	9	
34	W110	RSN5 - Zespół	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	3×YHKXS 50/25; 20kV	3x15	
35	W121	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	RPS1- Zespół (+)	YKY 1×500mm ² , 1kV	10	
36	W122	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	RPS1- Zespół (+)	YKY 1×500mm ² , 1kV	10	
37	W131	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	RPS1- Zespół (-)	YKY 1×500mm ² , 1kV	10	
38	W132	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	RPS1- Zespół (-)	YKY 1×500mm ² , 1kV	10	
39	W141	RSN5- Zespół	RPS1- Zespół	YKSY 19×1,5mm ² , 1kV	10	
40	W142	RSN5- Zespół	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	YKSY 7×1,5mm ² , 1kV	10	
41	W144	RPS1- Zespół	ZPK – Zespół prostownikowy kompaktowy	YKSY 10×1,5mm ² , 1kV	11	

Uwagi:

1. Wg części kablowej projektu.

Podstacja prostownikowa "Zana"				
Elektroprojekt® S.A. Oddział w Łodzi	Połączenia kablowe Lista kablowa			Form
				3/3
			Nr kol	Nr arch. rys.
			1/9	2-447284